

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 6 5 4 1

C e n a b r u t t o : 9 7 7 5 . 0 5 P L N

Cena netto: 9775.05 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6541/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 6 5 4 1 5 , 2 k W c i ą g ł ą e j /
(H o n d a , I P 5 4)

Mocny, jednofazowy agregat do intensywnej pracy na budowie, w warsztacie i jako zasilanie awaryjne. FOGO FH 6541 łączy niezawodny silnik Honda GX390 z odporną prądnicą asynchroniczną IP54. Prosta, „pancernie” trwała konstrukcja zapewnia stabilne napięcie i pewny rozruch narzędzi.

N a j w a ł n i e j s z e z a ł e t y

- 5,2 kW mocy ciągłej / 5,8 kW maks. (230 V, 50 Hz) – zasilanie wymagających odbiorników i elektronarzędzi.
- Prądnica asynchroniczna IP54, klasa izolacji H – wysoka odporność na pył i wilgoć.
- Niskie zniekształcenia THD ($\approx 4\%$) i prąd rozruchowy prądnicy 300% – lepszy start „trudnych” urządzeń.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Rama „budowlana” – wygodny transport, ochrona podzespołów, prosta obsługa.





Agregat prądotwórczy

FH 6541

Nr art. 28198



Charakterystyka

- Regulacja napięcia ± 5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 4 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32 A 3P IP 67

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	6,2 kW
Moc znamionowa	5,6 kW
Prąd znamionowy	24,3 A
Silnik	Honda
Model	CX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,3 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)
Waga	97 kg
Długość	745 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość	495 mm

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A IP 67
- Gniazdo 230 V 16 A, 3P IP 67
- Gniazdo 230 V 32 A 3P IP 67
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10118
- Zestaw transportowy (rączki) Nr art. 24480
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16582

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

G n i a z d a i w y p o s a ł e n i e

- 2x 230 V / 16 A (IP67, przemysłowe) - pewne połączenie w terenie,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik oleju, woltomierz/licznik godzin (w zależności od wersji).

Dane techniczne

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc ciągła/maks.: 5,2 / 5,8 kW | THD ~4% | prąd startowy prądnicy 300%
- Prądnica: asynchroniczna, IP54, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 5-6,5 l | Zużycie paliwa (75% obc.): ~2,5-2,8 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~96-99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 650 × 520 × 490 mm / ~65-70 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo i zasilanie awaryjne w domu lub firmie – wszędzie tam, gdzie liczą się trwałość, odporność IP54 i moc Hondy.

[illegible]