



A g r e g a t p r ò d u k t ó w ó r c z y F O G O - F 3 0 0 1 i S

C e n a b r u t t o : 3 8 9 2 . 9 9 P L N

Cena netto: 3892.99 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-3001-is/>

A g r e g a t p r ò d u k t ó w ó r c z y F O G O F 3 0 0 1 i S i n w e r t e r o w y , w 2 3 0 V

Lekki, „walizkowy” generator z czystą sinusoidą – bezpieczny dla elektroniki (komputery, sterowniki CO, RTV). FOGO F 3001 iS oferuje moc ciągłą 2,3 kW (maks. 2,5 kW), tryb ECO oraz możliwość pracy równoległej dwóch jednostek dla zwiększenia mocy. Idealny na kemping, do kampera i jako awaryjne zasilanie w domu.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- Inwerter – stabilne 230 V, niskie zniekształcenia; technologia bezpieczna dla wrażliwej elektroniki.
- 2,3 kW ciągłej / 2,5 kW maks. – pewne zasilanie najczęstszych odbiorników mobilnych i domowych.
- Tryb ECO + opcja połączenia dwóch agregatów (praca równoległa).
- Kompaktowa, wyciszona obudowa; LWA ok. 89 dB(A); masa tylko 25 kg.





Agregat prądotwórczy **F 3001 iS**

Nr art. 32628



Charakterystyka

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 89 dB(A)
- Tylko 25 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 3001 iS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	2,5 kW
Moc znamionowa	2,3 kW
Prąd znamionowy	10 A
Silnik	Rato
Model	R 120-VI
Pojemność	122 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,38 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	4,5 L
Spalanie (moc 50 / 100 %)	0,9 / 1,5 L / h
Hałas Lwa	89 dB(A)
Waga	25 kg
Długość	520 mm
Szerokość	320 mm
Wysokość	460 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Przewody do łączenia dwóch agregatów F 3001 iS Nr art. 26790
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 33634

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 230 V / 16 A (Schuko)
- 1× 12 V DC (ładowanie akumulatorów)
- USB do ładowania urządzeń mobilnych.
- Napięcie/faza: 230 V, jednofazowy, 50 Hz | Stopień ochrony prądnicy: IP23
- Moc maks./ciągła: 2,5 kW / 2,3 kW | Regulacja: inwerter
- Silnik: Rato R 120-Vi, 122 cm³; rozruch ręczny
- Zbiornik paliwa: 4,5 l | Olej: 0,38 l
- Hałas: LWA ~89 dB(A)
- Wymiary (D×S×W): 520 × 320 × 460 mm | Masa: 25 kg.

Idealny do:

kempingu i kampera, ogrodu/działki, prac serwisowych w terenie oraz jako ciche, mobilne zasilanie awaryjne w domu.

[illegible]