

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F 9 0 0 0 R

C e n a b r u t t o : 7 2 3 3 . 8 1 P L N

Cena netto: 7233.81 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-f-9000-r/>



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F 9 0 0 0 R o k . 8 , 0 k W c i ą g
V (A V R)

Mocny, jednofazowy generator z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR – bezpieczniejszy dla elektroniki i pewniejszy przy rozruchu „trudnych” odbiorników. FOGO F 9000 R sprawdzi się

na budowie, w warsztacie i jako zasilanie awaryjne w domu. Gniazdo 32 A pozwala odebrać pełną moc jednofazową.

N a j w a í n i e j s z e z a l e t y

- Wysoka moc 230 V – ok. 8,0 kW ciągłej / 8,8–9,0 kW maks.
- AVR ($\pm 2\%$) + THD $\leq 6\%$ – stabilne, „czystsze” napięcie do większości zastosowań.
- Prąd startowy prądnicy 300% – pewny rozruch silników, sprężarek, pomp.
- Mocny 4-suw (klasa 450–500 cm³) – trwałość i dobra ekonomika pracy.
-

G n i a z d a i w y p o s a í e n i e

- 1× 230 V / 32 A (CEE) – odbiór pełnej mocy,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- AVR, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju; opcjonalnie licznik godzin i zestaw transportowy.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\text{Cos}\varphi = 1$
- Moc ciągła/maks.: ok. 8,0 / 8,8–9,0 kW | THD $\leq 6\%$ | prąd startowy 300%
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$)

- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: 1-cyl., 4-suw, chłodzony powietrzem | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ok. 3,5-4,0 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~75-85 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy, zasilanie elektronarzędzi, nagrzewnic, pomp i oświetlenia oraz prace serwisowe w terenie – tam, gdzie liczą się stabilne napięcie AVR, wysoka moc jednofazowa i niezawodność w trudnych warunkach.



Agregat prądotwórczy

F 9000 R

Nr art. 35411



Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	8,3 kVA / 7,4 kVA ($\cos \phi 0,8$)
Prąd znamionowy 3~	10,7 A
Moc 1~ maks. / znam.	6,2 kW / 5,6 kW
Prąd znamionowy 1~	24,3 A

Silnik	Rato
Model	R 420
Pojemność	420 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,5 L
Spalanie (moc 75 %)	2,9 L / h
Hałas Lwa	99 dB(A) do zabudowy

Waga	83 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

Wypożyczenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wiąz do spalin
- Przełącze węża do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Nr art. 15876

Nr art. 10188

Nr art. 23300

Nr art. 34994

Nr art. 35111

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



Aggregat prądotwórczy

F 9000 R

Nr art. 35411



Charakterystyka

- Cyfrowa regulacja napięcia $\pm 1,5\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	8,3 kVA / 7,4 kVA ($\cos \phi 0,8$)
Prąd znamionowy 3~	10,7 A
Moc 1~ maks. / znam.	6,2 kW / 5,6 kW
Prąd znamionowy 1~	24,3 A

Silnik	Rato
Model	R 420
Pojemność	420 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,5 L
Spalanie (moc 75 %)	2,9 L / h
Hałas Lwa	99 dB(A) do zabudowy

Waga	83 kg
Długość	790 mm
Szerokość	580 mm
Wysokość	505 mm

Wypożyczenie standardowe

- Cyfrowy AVR
- Gniazdo 400 V 16 A
- Gniazdo 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wiąz do spalin
- Przełącze węża do spalin
- Licznik czasu pracy
- Zestaw transportowy
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)

Normy i Dyrektywy

- 2006/42/WE
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/UE
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/UE
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

