



A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O - F H 6 5 4 0

C e n a b r u t t o : 9 3 1 1 . 8 8 P L N

Cena netto: 9311.88 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-6540/>

A g r e g a t p r ą d o t w ó r c z y F O G O F H 6 5 4 0 t r ó j f a z o w y 4 0 0 / 2

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja FH 6540 łączy niezawodny silnik Honda GX390 z odporną prądnicą asynchroniczną IP54. To „budowlana” konstrukcja o prostej obsłudze, wysokiej trwałości i stabilnych parametrach pracy.

N a j w a ł n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – jedna maszyna dla sprzętu 3-fazowego i jednofazowego.
- Prądnica asynchroniczna IP54, klasa izolacji H – podwyższona odporność na pył i wilgoć, wysoka niezawodność.
- Stabilizacja kondensatorowa (+5/-10%), niski THD ~4% i prąd rozruchowy prądnicy 300% – równy przebieg napięcia i pewny start „trudnych” odbiorników.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem braku oleju.
- Rama „budowlana” – łatwy transport, ochrona podzespołów, gotowość do intensywnej pracy.





Agregat prądowórczy **FH 6540**

Nr art. 20912



Charakterystyka

- Regulacja napięcia $\pm 5 - 10\%$ na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 4\%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	5,5 kVA / 5,0 kVA ($\cos \phi 0,8$)
Prąd znamionowy 3~	7,2 A
Moc 1~ maks. / znam.	3,3 kW / 3,0 kW
Prąd znamionowy 1~	15,0 A
Silnik	Honda
Model	GX 270
Pojemność	270 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	11 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	5,3 L
Spalanie (moc 75 %)	2,2 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	98 kg
Długość	745 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość	495 mm

Wypożyczenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A IP 67
- Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67
- Gniazdo 400 V 16 A 5P IP 67
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wypożyczenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 10118
- Zestaw transportowy (rączki) Nr art. 24480
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16582

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

G n i a z d a i w y p o s a á e n i e

- 1x 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) - odbiór mocy trójfazowej,
- 1-2x 230 V / 16 A (Schuko/IP67) - zasilanie narzędzi jednofazowych,

- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, woltomierz/licznik godzin (w zależności od wersji).

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

Dane techniczne (skrót)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Prądnica: asynchroniczna, IP54, klasa izolacji H, THD ~4%, stabilizacja +5/-10%
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 5-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~2,5-2,8 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~96-99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 650 × 520 × 490 mm / ~65-70 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo oraz awaryjne zasilanie w firmie i domu – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z dodatkowym wyjściem 230 V, odpornej prądnicy IP54 i niezawodności Hondy.

[illegible]