

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 8 0 0 0 T

C e n a b r u t t o : 9 3 9 1 . 5 6 P L N

Cena netto: 9391.56 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-8000-t/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 8 0 0 0 T t r ó j f a z o w y 4 0 0

Mocny agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Wersja FH 8000 T łączy niezawodny silnik Honda GX390 z prostą i trwałą stabilizacją CVR. Idealny na budowę, do warsztatu oraz jako zasilanie awaryjne w firmie.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – jedna maszyna dla sprzętu 3-fazowego i jednofazowego.
- Honda GX390 – trwały, oszczędny 4-suw z czujnikiem niskiego poziomu oleju.
- Stabilizacja CVR (+5/-10%), niskie THD $\leq 6\%$ i prąd startowy prądnicy 300% – równe napięcie i pewny rozruch „trudnych” odbiorników.
- Miedziana prądnica, klasa izolacji H – wysoka niezawodność i żywotność.
- Rama „budowlana” – wygodny transport, ochrona podzespołów, prosta obsługa.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik braku oleju; w zależności od wersji – woltomierz/licznik godzin.

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Klasa mocy: ok. 7-8 kVA (3~); na 230 V dostępne ok. 1/3 mocy

- Regulacja napięcia: CVR (kondensatorowa) | THD $\leq$ 6% | prąd startowy 300%
- Prądnica: IP23, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~3,0-3,5 l/h
- Poziom hałas: LwA ~99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 790 × 580 × 505 mm / ~70-75 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo i awaryjne zasilanie w firmie lub domu – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego zasilania 400 V z dodatkowym wyjściem 230 V, niezawodności Hondy i odpornej konstrukcji.

