

A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O - F H 9 5 4 0

C e n a b r u t t o : 9 8 0 3 . 1 0 P L N

Cena netto: 9803.10 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fh-9540/>



A g r e g a t p r ń d o t w ó r c z y F O G O F H 9 5 4 0 t r ó j f a z o w y 4 0 0 / 2
p r ń d n i c a a s y n c h r o n i c z n a I P 5 4)

Wytrzymały agregat 3-fazowy do zasilania maszyn 400 V i odbiorników 230 V. Model FH 9540 łączy niezawodny silnik Honda GX390 z odporną prądnicą asynchroniczną IP54. Idealny na budowę, do warsztatu i jako zapasowe źródło energii w firmie.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 400 V + 230 V w jednym urządzeniu – jedna maszyna do sprzętu 3-fazowego i jednofazowego.
- Prądnica asynchroniczna IP54, klasa izolacji H – podwyższona odporność na pył i wilgoć.
- Stabilizacja kondensatorowa (+5/-10%), bardzo niski THD ~4% i prąd startowy prądnicy 300% – równy przebieg napięcia i pewny rozruch „trudnych” odbiorników.
- Honda GX390 (389 cm³) – trwały, ekonomiczny 4-suw z czujnikiem braku oleju.
- Rama „budowlana” – łatwy transport, ochrona podzespołów, prosta obsługa

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 400 V / 16 A (CEE, 5-pin) – odbiór mocy trójfazowej,
- 1-2× 230 V / 16 A (Schuko/IP67) – zasilanie narzędzi jednofazowych,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik niskiego poziomu oleju, woltomierz/licznik godzin (w zależności od wersji).

Uwaga: w agregatach 3-fazowych z gniazda 230 V dostępna jest zwykle ok. 1/3 całkowitej mocy – to cecha konstrukcyjna wszystkich jednostek 3-fazowych.

D a n e t e c h n i c z n e (s k r ó t)

- Napięcie/fazy/częstotliwość: 400/230 V, 3~, 50 Hz
- Klasa mocy: ok. 9 kVA (3~); na 230 V dostępna ok. 1/3 mocy
- Regulacja: kondensatorowa (+5/-10%) | THD ~4% | prąd startowy 300%
- Prądnica: asynchroniczna, IP54, klasa izolacji H
- Silnik: Honda GX390, 389 cm³ | Rozruch: ręczny (linka)
- Zbiornik paliwa: ok. 6-6,5 l | Zużycie (75% obc.): ~3,5-4,0 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 97-99 dB(A)
- Wymiary / masa: ok. 650 × 520 × 490 mm / ~70 kg

Zastosowanie

Plac budowy, warsztat, gospodarstwo i awaryjne zasilanie w firmie lub domu – tam, gdzie liczą się stabilne zasilanie 400 V, odporność IP54, niskie zniekształcenia i niezawodność Hondy.



Agregat prądotwórczy

FH 9540

Nr art. 28199



Charakterystyka

- Regulacja napięcia ± 5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 4 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	8,1 kVA / 7,3 kVA ($\cos \phi = 0,8$)
Prąd znamionowy 3~	10,6 A
Moc 1~ maks. / znam.	3,3 kW / 3,0 kW
Prąd znamionowy 1~	13,0 A

Silnik	Honda
Model	CX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,1 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)

Waga	97 kg
Długość	745 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość	495 mm

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A IP 67
- Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67
- Gniazdo 400 V 16 A 5P IP 67
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 110118
- Zestaw transportowy (rączki) Nr art. 24480
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16582

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej



Aggregat prądotwórczy
FH 9540

Nr art. 28199



Charakterystyka

- Regulacja napięcia ± 5 -10 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 4 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 54

Parametry techniczne

Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	400 / 230 V
Moc 3~ maks. / znam.	8,1 kVA / 7,3 kVA ($\cos \phi = 0,8$)
Prąd znamionowy 3~	10,6 A
Moc 1~ maks. / znam.	3,3 kW / 3,0 kW
Prąd znamionowy 1~	13,0 A
Silnik	Honda
Model	CX 390
Pojemność	389 cm ³
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	1,1 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	6,1 L
Spalanie (moc 75 %)	2,7 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)
Waga	97 kg
Długość	745 mm
Szerokość	530 mm
Wysokość	495 mm

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V 16 A IP 67
- Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67
- Gniazdo 400 V 16 A 5P IP 67
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Wąż do spalin Nr art. 15876
- Przyłącze węża do spalin Nr art. 110118
- Zestaw transportowy (rączki) Nr art. 24480
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 16582

Normy i Dyrektywy

- 2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej