

A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 0 0 0 1 C R A

C e n a b r u t t o : 1 7 9 6 8 . 9 0 P L N

Cena netto: 17968.90 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-10001-cra/>



A g r e g a t p r ó d o t w ó r c z y F O G O F V 1 0 0 0 1 C R A j e d n o f a z o w y
m a k s . / 8 , 6 k W c i ń g ę b e j (V a n g u a r d , A V R)

Mocny, „cichobieżny” agregat 230 V w obudowie dźwiękochłonnej – idealny do awaryjnego zasilania domu i firmy oraz do długiej pracy na budowie. FV 10001 CRA ma AVR (stabilne napięcie), rozruch elektryczny i duży zbiornik 45 l. Dwucylindrowy silnik Briggs & Stratton Vanguard 570 cm³ gwarantuje wysoką kulturę pracy i niezawodność.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 9,5 kW maks. / 8,6 kW ciągłej (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie mocnych, jednofazowych odbiorników.
- AVR ($\pm 2\%$) + THD $\leq 6\%$ – stabilniejsze napięcie, bezpieczniejsze dla elektroniki; lepszy rozruch „trudnych” urządzeń.
- Wyciszona obudowa – niski poziom hałasu (ok. LwA ~91 dB(A)) i możliwość ustawienia bliżej budynku.
- Vanguard V-Twin 570 cm³ – trwały, oszczędny silnik; rozruch elektryczny + ręczny.
- Duża autonomia – zbiornik 45 l, przystosowanie do pracy ciągłej; panel z licznikiem godzin.
- Gotowość pod ATS – możliwość automatycznego startu przy zaniku zasilania (SZR).

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 63 A (CEE) – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A (Schuko),
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia/poziomu oleju, tłumik z przyłączem do węża spalinowego, akumulator rozruchowy.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz | $\cos\phi = 1$
- Moc maks./ciągła: 9,5 kW / 8,6 kW | Prąd znamionowy: 37,4 A
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD $\leq 6\%$ | Prąd startowy prądnicy: 300%
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard, 570 cm³, 2-cyl., 4-suw | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75% obc.): ok. 4,5 l/h
- Poziom hałasu: ok. LwA 91 dB(A)
- Wymiary / masa (orientacyjnie): ok. 1150 × 600 × 830 mm / ~230 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i biura (z ATS), zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia na budowie oraz prace serwisowe w terenie – wszędzie tam, gdzie liczą się moc jednofazowa, cicha praca i długi czas działania bez tankowania.

[illegible]