

A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O - F V 1 0 0 0 1 T R A

C e n a b r u t t o : 1 7 9 6 8 . 9 0 P L N

Cena netto: 17968.90 PLN

S t a w k a ~~10%~~ T :

L i n k d o p r o d u k t u : <https://centrumstrazaka.pl/produkt/agregat-pradotworczy-fogo-fv-10001-tra/>



A g r e g a t p r Ń d o t w ó r c z y F O G O F V 1 0 0 0 1 T R A j e d n o f a z o w y
kW c i Ń g Ń b e j (V a n g u a r d , A V R , A T S)

Mocny agregat 230 V do zasilania wymagających odbiorników jednofazowych. FV 10001 TRA łączy elektroniczną stabilizację napięcia AVR z rozruchem elektrycznym i złączem ATS do automatycznego startu przy zaniku prądu. Napędzany dwucylindrowym silnikiem Briggs & Stratton Vanguard 570 cm³, ze zbiornikiem 45 l – idealny do domu, firmy i na budowę.

N a j w a ż n i e j s z e z a l e t y

- 9,5 kW maks. / 8,6 kW ciągłej (230 V, 50 Hz) – pewne zasilanie mocnych odbiorników; prąd znamionowy 37,4 A.
- AVR ($\pm 2\%$) – stabilne napięcie i lepszy rozruch „trudnych” urządzeń; niskie zniekształcenia THD $\leq 6\%$.
- ATS + rozruch elektryczny (zachowany ręczny) – gotowość do pracy jako zasilanie awaryjne.
- Silnik Vanguard V-Twin 570 cm³ – wysoka trwałość i kultura pracy.
- Zbiornik 45 l – długa autonomia; ekonomika pracy przy stałym obciążeniu.
- Wzmocniona rama, IP23, klasa izolacji H – odporność i bezpieczeństwo.

G n i a z d a i w y p o s a ż e n i e

- 1× 230 V / 63 A – odbiór pełnej mocy jednofazowej,
- 1× 230 V / 16 A,
- Złącze ATS, licznik godzin, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia oleju, akumulator rozruchowy, tłumik z przyłączem do węża spalinowego.

D a n e t e c h n i c z n e

- Napięcie/faza/częstotliwość: 230 V, 1~, 50 Hz
- Moc maks./ciągła: 9,5 kW / 8,6 kW | Prąd znam.: 37,4 A | $\cos\phi = 1$
- Regulacja napięcia: AVR ($\pm 2\%$) | THD $\leq 6\%$
- Silnik: Briggs & Stratton Vanguard (V-Twin), 570 cm³, 2-cyl., 4-suw | Rozruch: elektryczny + ręczny
- Zbiornik paliwa: 45 l | Zużycie (75% obc.): ~4,5 l/h
- Poziom hałasu: LwA ~96 dB(A)
- Wymiary (D×S×W) / masa: ok. 790 × 580 × 765 mm / ~129 kg

Zastosowanie

Awaryjne zasilanie domu i firmy (z ATS), prace serwisowe w terenie, zasilanie elektronarzędzi, pomp, nagrzewnic i oświetlenia – wszędzie tam, gdzie liczą się moc jednofazowa, stabilne napięcie AVR i pewny, automatyczny start.

[illegible]